



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание

- Светильники светодиодные стационарные предназначены для наружного декоративного и локального освещения, подсветки зон прохода, архитектурных объектов, растений, фасадов зданий и пр.
- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220-240В/50Гц

2. Технические характеристики

Серия	DRAMEN	
Модель	DK9704-BK	DK9708-BK
Мощность	15 Вт	
Напряжение питания	220-240В/50 Гц	
Световой поток	870 Лм	
Цвет свечения	3000К (теплый белый свет)	
Угол рассеивания	70°	
Температура эксплуатации	-40°C... +40°C	
Общий индекс цветопередачи, Ra	≥80	
Коэффициент мощности, PF	≥0.5	
Степень защиты от пыли и влаги	IP65	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Климатическое исполнение	У1	
Материал корпуса	Алюминий	
Материал рассеивателя	Стекло	
Цвет корпуса	Черный	
Срок службы светодиодов	35000 часов	

Комплектация

- светодиодный светильник в сборе;
- инструкция по эксплуатации;
- комплект крепежей;
- коробка упаковочная.

3. Меры предосторожности


- Все работы по монтажу и подключению светильников должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски на проведение данного вида работ.
- Монтаж, подключение и обслуживание светильников осуществляется только при отключенном электропитании.
- Запрещена эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией питающего кабеля, поврежденным корпусом или без рассеивателя.
- Запрещена эксплуатация светильников в сетях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.
- Эксплуатация светильников без подключения провода защитного заземления запрещена.
- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.
- При наружной эксплуатации светильников места присоединения проводов к питающей сети должны быть дополнительно герметизированы.

4. Монтаж и подключение

- Извлеките светильник из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- Перед установкой светильника убедитесь, что электрическое питание сети отключено. Подключение светильника необходимо осуществлять через устройство защитного отключения, рассчитанное на дифференциальный ток не более 30mA.
Помните, что при наружной установке все места электрических соединений должны быть надежно изолированы и герметизированы.
- Осуществите подвод кабеля питания к месту установки светильника. Фаза питающего кабеля должна подаваться через защитный автоматический выключатель на 10A. Кабель должен содержать три провода: фазу, нейтраль и провод защитного заземления.

5.4 Для монтажа светильников воспользуйтесь схемой:

- Отключите питание сети
- Разметьте отверстия в соответствии с местами крепления светильника
- Проделайте отверстия в монтажной поверхности
- Установите дюбеля в полученные отверстия
- Подключите питающий кабель используя для соединения герметичную муфту (входит в комплект поставки светильника)
- Установите и закрепите светильник
- Включите питание сети, проверьте работоспособность светильника.



6. Техническое обслуживание и ремонт

- 6.1 Светильник не требует специального технического обслуживания.
- 6.2 Протирку от пыли оптического блока светильника осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.
- 6.3 Обслуживание светильника проводить только при отключенном электропитании.

7. Возможные неисправности и меры их устранения

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении питания светильник не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устранимте неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устранимте неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

8. Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

9. Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

10. Утилизация

Светильники не содержат в составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как твердые бытовые отходы.

11. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок на товар составляет 3 года (36 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на качество сборки светильника и работоспособность светодиодного модуля и электронных компонентов.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов), удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.

Артикул и количество

Дата продажи

Штамп магазина

Подпись продавца
