

ST015.500.97 🗔

Материал корпуса	Белый пластик					
Комплект поставки	шнур USB-A - micro usb					
Габаритный размер (ДхШхВ)	64х64х15 мм					
Протоколы связи	WIFI 2.4 ГГц/ BLE					
Напряжение питания	DC 5V					
Рабочая температура	от 0°С до 35°С					
Степень пыле-влагозащиты	IP20					
Основные функции	Работает с приложением TuyaSmart, удаленное управление светильниками системы Skyline 220 в существующей Bluetooth сети через Интернет, автоматизация – сценарии, таймеры, управление освещением с помощью голосовых помощников(Yandex Anuca)					

## РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ TUYA SMART

1. Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к "домашней" Wi-Fi сети.

2. Скачайте приложение «Tuya Smart» в «Play Маркет» для Android или в «App Store» для iOS. Если вы пользуетесь приложением «Tuya Smart» в первый раз, то для начала нужно зарегистрировать аккаунт и авторизоваться:

12:35 🕫		12:35 🛪	,⊪?∎)	12:36 🗸	.dl 🕈 🔳
		<		<	
		Регистрация		Введите код подтверждени	я
		Russia	*		
tuyດື		E-mail		Код подтверждения отправлен на ваш schart03@gmail.com Отправить (56s)	IY NOVTY:
				Код подтверждения не получен	
		Я согласен с Пользовательское Со Политика конфиденци	глашение!! Іальности		
	_				
Вход с использовани существующей учетной	нем записи				
Создать новую учетную	запись				
Попробуйте сейчас		G	3		
			_		

5. Теперь WIFI конвертер успешно добавлен в Ваше приложение и можно пользоваться функциями.



## ДОБАВЛЕНИЕ WIFI КОНВЕРТЕРА АВТОМАТИЧЕСКИ

1. Откройте приложение TuyaSmart и выберите - Добавить устройство.

2. Начнется автоматический поиск устройств готовых к сопряжению (Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 5 сек до мерцания красного индикатора) с приложением TuyaSmart.

- 3. После обнаружения устройства, нужно нажать кнопку Добавить.
- 4. Начнется процесс сопряжения (не более 2 мин), по завершению нажать кнопку Далее.

12:38 🕫		al 🗢 🔳 )	12:38 🕫				12:38 🕫	.el 🗢 🔳)
8		0	<	Добавить	устройство	Ξ	×	
	Поиск ближайших устройств. Убедитесь, что ваше устройство перешло в <u>раким сопракония</u> .			ito Bawe ,	Найдено 1 устройств. Добавлено 1 успешно.			
			Обнару	жение устро	йств	добавит в	Gateway	0
Нат устройства, п	оожалуйста, добавьте	устройства		Добави	ть вручную			
Доб	іавить устройство		Электрик		Розетка			
			Освещени е	11	12	12		
			безопасно сть и дат	разъем (BLE+WI-Fi)	Posetika (Wi-Fi)	Posetxa (Zigbee)		
			Крупная	1.1	141	141		
			Maderar	Posetka (BLE)	Posetika (NB-IoT)	Розетка (другон)		
		бытовая т		Удлинитоль				
			Кухонные приборы		. 00			
			Здоровья и спорт	Passes (BLE+WI-Fi)	Удлинитель (WI-E)	Удлинитель (Zigbee)		
			Видеонабл юдение	- VV				
•	¢.	0	Управлени е шлюзом	Удлинитель (другон)			Далее	
Дом	Умные сценарии	Профиль	Путешеста ие на отк	82. <del></del>	Выключатель			

## ДОБАВЛЕНИЕ WIFI КОНВЕРТЕРА ВРУЧНУЮ

1. Откройте приложение TuyaSmart и выберите - Добавить устройство.

2. В типах устройств выбрать- Другое - Другое (BLE).

3. Для эффективного сопряжения рекомендуется перезагрузить WIFI конвертер : Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 5 сек до мерцания красного индикатора.

12:58 🕫 🖬 💼	12:58∢			11:30 4 .tl 🕈 🔳
0	<	Добавить устройство	© Ξ	Отмена Режим ЕХ 👳
	Электрик	myros		Сначала перезагрузите
	Освещени в	÷		устройство. Включите устройство и убедитесь, что индикатор
	Безопасне сть и дат	Коннектор Универсальный (Wi-Fi) пульт	Универсальный пульт	быстро мигает.
	Крупная бытовая т	дистанцизонного управления	дистанционного управления (WI-FI + BLE)	Внимание: процесс сопряжения необходимо выполнить в течении 3 минут после сброса устройства.
Нет устройства, пожалуйста, добавьте устройства Вобавить устройство	Мелкая бытовал т	Коннектор другое (Wi-Fi)	Apyroe (Zigbec)	
	Кухонные приборы			
	Здоровья « спорт	(BLE) (NB-IoT)	другое	
	Видеснибл идение	Уыный дикамик Малый лифт (Wi-F0		
	Управлени е шлюзом			The post of a build marker in a starting to
	Путеществ не на отк			
	Энергия			
	Развлечен			📀 Убедитесь, что индикатор мигает быстро
	Прамышле нность и			Далее
🟫 🔆 🛞 Дам Уникай сцанадани Профиль	Другое			

4. Начнется процесс сопряжения (не более 2 мин), по завершению нажать кнопку – Далее.

5. Теперь WIFI конвертер успешно добавлен в Ваше приложение и можно пользоваться функциями.



## СТАТУСЫ ИНДИКАТОРОВ

Красный индикатор (Bluetooth сеть): Горит постоянно- подключен Мигает- режим привязки

Красный индикатор (WiFi сеть): Горит постоянно- подключен Не горит- WiFi сеть отключена, устройство вне сети Мигает- режим привязки