

LB500

ТРАНСФОРМАТОР 24V



Арт. 25934



Арт. 25989

Трансформатор **LB500** Feron предназначен для использования в светодиодных системах с постоянным стабилизированным напряжением питания 24В DC.

СОВЕТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ:

- Мощность нагрузки трансформатора не должна превышать максимально допустимую.
- При подключении нагрузки рекомендуется оставлять запас по мощности не менее 15%.
- Так как электронный трансформатор нагревается во время работы, место установки трансформатора должно иметь хорошую вентиляцию.



Модель	Артикул	Максимально допустимая нагрузка	Входное напряжение	Максимальный входной ток	Выходное напряжение	Максимальный выходной ток	Размеры
LB500	25934	200W	AC176-264V 50/60Hz	1.7A	DC 24V	8.3A	200×68×40мм
	25989	150W		2.3A		6.25A	244×80×32мм